DBI'S RETNINGSLINJER M.V.

Rettelser

DBI Retningslinje 024
5. udgave
august 2025

Punkt	Rettelse	Rettet dato
7.1 **udgår og erstattes af:**	~~Efter mikrofonen har været anvendt i en alarmsituation, skal den indtalte varslingsbesked genstarte automatisk, medmindre andet fremgår af den brandtekniske dokumentation.~~ Efter brandmandsmikrofoner og andre betjeningsenheder har været anvendt i en alarmsituation, skal den indtalte varslingsbesked genstarte automatisk, medmindre andet fremgår af den brandtekniske dokumentation. Brandmandsmikrofoner og andre betjeningsenheder tilsluttet varslingsanlægget, må ikke kunne fastholdes i en position, der hindrer afspilning af den forudindtalte alarmbesked. Der anvendes typisk fjederpåvirket betjeningsknap til aktivering af mikrofonen, således at overstyringen af den forudindtalte besked automatisk ophører, når betjeningsknappen slippes.	2026-04-16
6.7 **Tilføjes:**	Installeres der lydgivere i det fri, skal varslingsprøver kunne udføres overalt i det indvendige varslingsområde, uden at de udvendige lydgivere aktiveres. Der skal etableres kredsløb der kun omfatter de udvendige lydgivere, så de individuelt kan frakobles i forbindelse med test, service, egenkontrol og inspektion. Frakoblingen skal udføres og indikeres på betjeningspanelet.	2026-04-16

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre · Tlf.: 36 34 90 00 ·
Fax: 36 34 90 01 · E-mail: dbi@brandogsikring.dk · www.brandogsikring.dk